



Interruttore con sensore di prossimità IR 12-36V Funzione ON/OFF

Ref. D8001ADC

Sensore di commutazione a infrarossi per 12-36 V. Sensibile al movimento di prossimità. Perfetto per luci da cucina, mobili, specchi, ecc. L'interruttore si attiva quando la mano supera l'area di rilevamento e mantiene la funzione finché non rileva nuovamente un movimento all'interno dell'area di azione.- Alta sensibilità- Campo di rilevamento da 1 a 6 cm- Dimensioni: 95 x 37 x 20 mm- Accende/spegne la luce con un semplice movimento



Dati del prodotto

Potenza (W)	96-288 máx.
Tensione nominale (V)	12/36V-DC
Sensore	Sí
Range di rilevamento (m)	
Dimensioni (mm) LxIxh	95x37x20
Materiale	Plastica
Uso esterno	Sì, in una scatola a tenuta stagna
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20 ~ +50°C
Frequenza di utilizzo	Intensivo
Vita utile (h)	35000
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Connettività	Per cablaggio
Sistema di controllo	12/24V-DC
Controllo del colore	Monocolore
Tensione di uscita (V)	0/36V-DC

Numero di zone	1
Corrente massima (A)	8A