



Interruptor com sensor de proximidade IR 12-36V Função ON/OFF

Ref. D8001ADC

Sensor de interruptor de infravermelhos para 12-36V. Sensível ao movimento de aproximação. Ideal para candeeiros de cozinha, móveis, espelhos, etc. O interruptor é ativado quando a mão passa sobre a zona de deteção e mantém a função até detetar novamente um movimento dentro da zona de ação.- Sensibilidade elevada - Alcance de deteção de 1 a 6 cm- Medidas: 95 x 37 x 20 mm- Ligar/desligar a luz com um simples movimento



Datos del producto

Potência (W)	96-288 máx.
Tensão Nominal (V)	12/36V-DC
Sensor	Sí
Intervalo de detecção (mm)	60
Dimensões (mm) LxIxh	95x37x20
Material	Plástico
Uso Exterior	Sí, dentro de caja estanca
IP	IP20
Intervalo de temperatura	-20 ~ +50°C
Frequência de uso	Intensivo
Vida útil (h)	35000
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Conectividade	Mediante cableado
Sistema de controle	12/24V-DC
Controle de cor	Monocolor
Tensão de saída (V)	0/36V-DC

Número de canais	1
Número de zonas	1
Intensidade máxima (A)	8A
