



Controlador Monocolor Mi Light DC12V-24V 2.4GHz

Ref. FUT036S

Mini Receptor RF para tira o luminaria LED monocolor de 12-24V, FUT036S. Dimmer controlador que permite el control de una o más tiras LED o luminarias de 12V o 24V monocolor, conectadas en paralelo. Trabaja a 12V o 24V en tensión constante hasta un máximo de 12A. 144W en 12V y 288W en 24V. Para poder controlar la tira o luminaria monocolor se utiliza con un mando a distancia compatible. Con múltiples funciones: regulación de la luz, el encendido y apagado, configurar la luz nocturna, etc. Además, también permite amplificar la señal con otros receptores FUT036S colocando en una distancia de hasta 30 metros cada uno. Además, con el gateway WL-iBox1 de Mi Light podremos controlar las luminarias desde smartphones, e incluso dispositivos de voz como Alexa y Google.

Brillo ajustable

Ajusta el brillo a tus necesidades



Datos del producto

Tonalidad	Monocolor
Tensión Nominal (V)	12-24
Dimensiones (mm) LxIxh	74,5x36x17
Material	Policarbonato
Uso Exterior	No
IP	IP20
Rango temperatura	-20°C ~ +40°C
Frecuencia de uso	Normal
Vida útil (h)	25000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Intensidad máxima (A)	12

