



12W  
  
  


## Luminária linear opalina para carril magnético RGB + CCT - 12W - Mi Light


### Ref. MF5-12A-RF

Foco linear com difusor opalino para calha magnética de 12W de potência, com um design moderno e grande versatilidade. Instala-se facilmente pressionando a base no carril, sem a necessidade de ferramentas. Oferece múltiplas opções de cores graças ao seu sistema RGB e o seu sistema CCT que permite ajustar a temperatura do branco, desde o branco quente ao branco frio. O controlo da cor, da tonalidade, da luminosidade e da saturação é efetuado através de um telecomando "Mi Light" compatível. Graças ao seu amplo ângulo de abertura da luz (120°), proporciona uma iluminação geral e ambiente.



### Datos del producto

Tonalidade	RGB+CCT
Kelvin (K)	4000, 2700, 6500
Lúmens (Lm)	700
Eficiência (Lm/w)	63
CRI	80-85
Ângulo de abertura (°)	120
Potência (W)	12
Tensão Nominal (V)	48V
Orientável	Não
Dimensões (mm) LxIxh	303 x 42,5 x 22
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Intervalo de temperatura	-10~40°C
Classe de eficiência energética	F
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Conectividade	Radiofrecuencia
Tipo de Carril	Magnético



---

Distancia de control 25m