



Wandcontroller zur Steuerung der Beleuchtungsstärke

Ref. D2805R

Der SUNRICHER EASY RF Serie D2805R LED-Wandcontroller ist ein Dimmer, der sowohl Schalt- als auch sanfte Helligkeitsregler-Funktionen für einfarbige LED-Beleuchtung bietet. Mit seinem schlanken und kompakten Design, dem hochfesten Hartglasmaterial und dem Drehknopf bietet der LED-Dimmer sanfte und präzise Dimm- und Schaltfunktionen ohne Flackern. Das Ein- und Ausschalten erfolgt ganz einfach durch Anklicken des Drehknopfes und das Dimmen der Helligkeit durch Drehen des Drehknopfes. Kompatibel mit RF-Empfängern, die in Konstantspannungs- und Konstantstromversionen erhältlich sind, kann der LED-Drehdimmer verschiedene Arten von LED-Beleuchtung steuern.* Für die Installation ist eine qualifizierte Fachperson und/oder die Beratung durch unser Techniker-Team erforderlich.

Produktdaten

Nennspannung (V)	3V-DC
Sensor	Ja
Erfassungsreichweite (m)	25000
Abmessungen (mm) LxBxH	86x86x13
Material	Kunststoff
Außeneinsatz	Nein
Schutzart	IP20
Temperaturbereich	0 ~ +40°C
Einsatzhäufigkeit	stetig
Lebensdauer (h)	35000
Energieeffizienzklasse	A+ (2021)
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Montage	Einbau
Vernetzung	Radiofrequenz
Farbsteuerung	Monocolor
Zonen	1

