



Bewegungsmelder Merrytek Control 1-10V MC054V

Ref. MC054V

Mikrowellen-Bewegungssensor 1-10V IP65 Merrytek zur Fernsteuerung von 1-10V UFO-Glocken von 150W oder 200W. Spannung 220-240V-AC. 50-60Hz. Anwesenheitssensor für 1-10V-Geräte mit einer Lastakkumulation von bis zu 800W. IP65, für die Verwendung im Freien..Die Einschaltzeit beträgt zwischen 5 Sekunden und 30 Minuten nach Erkennen einer Bewegung. Integrierte Mikroschalter zur Einstellung der Einschaltzeit nach Erkennung einer Bewegung, der Sensor- und Helligkeitsstufe sowie des Erfassungsbereichs.Einschließlich einer wasserdichten, IP68 wasserdichten Anschlussdose für absolute Sicherheit im Freien. Außerdem ist ein Montagezubehör enthalten. Um eine manuelle Konfiguration zu vermeiden, wird die Merrytek MH10-Fernbedienung empfohlen .



Produktdaten

Sensor	Ja
Erfassungsreichweite (mm)	16x15
Abmessungen (mm) LxBxH	118xØ72x59
Material	Kunststoff
Außeneinsatz	Ja
Temperaturbereich	-35 ~ +75°C
Einsatzhäufigkeit	stetig
Prüfzeichen	CE, ROHS
Garantie	Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre
Vernetzung	Mikrowelle

