# 3 Phasen CCT-Strahler 30W/35W/40W

### Ref. B00221-CCT

Dreiphasiger Stromschienenstrahler mit drei Leistungsstufen: 30W, 25W und 40W. Außerdem verfügt er über einen 3CCT Temperaturwahlschalter (warmweiß 2700K, neutralweiß 4000K, kaltweiß 6000K), mit dem Sie zwischen diesen Temperaturen wählen können und sich so an die meisten Installationen und Räume anpassen können.Der dreiphasige LED-Schienenstrahler in Profiqualität mit Bridgelux COB-Chip. Er hat ein Gehäuse aus Aluminium und ist weiß oder mattschwarz lackiert. Er ist ideal für alle Arten von technischer Beleuchtung: kommerzielle und professionelle Nutzung, Ausstellungsräume, Museen, Büros, Dekoration, häusliche Nutzung, etc.Leistung:30W: 2700K/2152lm 4000K/2400lm 6000K/2455lm35W: 2700K/2500lm 4000K/2806lm 6000K/2846lm40W: 2700K/2866lm 4000K/3250lm 6000K/3262lmLED: Bridgelux COBSpannung : 220-240V ACCRI>90CCT (2700K-4000K-6000K)

## Produktdaten

| | |
|---|---|
| Farbtemperatur | CCT |
| Kelvin (K) | 6000, 4000, 2700 |
| CRI | 90-95 |
| Öffnungswinkel (°) | 60 |
| LED Typ | COB |
| Dimmbar | Nein |
| Frequenz (Hz) | 50 - 60 |
| Schwenkbar | Ja |
| Material | Aluminium |
| Außeneinsatz | Nein |
| Schutzart | IP20 |
| Prüfzeichen | CE, ROHS |
| Garantie | Laut gesetzlicher Gewährleistung: 2 Jahre |
| Schienensystem | 3-Phasen |



## Produktvarianten

| Artikelnummer | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| B00221-B-CCT | Farbe - Weiß | |
| B00221-N-CCT | Farbe - Schwarz | |