



## Sensore radar di movimento e presenza a microonde 360° 5,8GHz IP20

### Ref. S2000

Sensore di presenza a microonde con radar a 5,8 Hz e angolo di rilevamento di 360°. È possibile regolare il tempo di spegnimento, la luce che rileva e i metri di rilevamento. Grazie al rilevamento a microonde, il sensore può essere installato in modo coperto, poiché il rilevamento è possibile attraverso porte, finestre o pareti sottili in materiali non metallici. 5,8Hz 70x42x25 mm  $\sphericalangle$  360°  $\leftrightarrow$  2-10m 240V IP20



### Dati del prodotto

Tensione nominale (V)	230
Frequenza (Hz)	50 - 60
Range di rilevamento (m)	2-10
Angolo di rilevamento (°)	180 su parete, No
Orientabile	No
Dimensioni (mm) LxIxh	70x42x25
Materiale	Plastica
Uso esterno	No
IP	IP20
Intervallo di temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequenza di utilizzo	Intensivo
Classe di efficienza energetica	A+ (2021)
Certificati	CE, ROHS
Garanzia	Secondo garanzia legale: 3 anni
Montaggio	Superficie
Potenza massima (W)	1200W A INCANDESCENZA, 2-10
Connettività	Microonde