



Interruptor con sensor de proximidad IR 12-36V Función ON/OFF

Ref. D8001ADC

Sensor interruptor por infrarrojos para 12-36V. Sensible al movimiento de proximidad. Perfecto para luces de cocina, muebles, espejos, etc. El interruptor se activa al pasar la mano por la zona de detección, y mantiene la función hasta que de nuevo detecta movimiento dentro de la zona de acción.- Alta sensibilidad- Alcance de detección de 1 a 6 cm- Medidas: 95 x 37 x 20 mm- Enciende / apaga la luz con un simple movimiento



Datos del producto

Potencia (W)	96-288 máx.
Tensión Nominal (V)	12/36V-DC
Sensor	Sí
Rango detección (m)	60
Dimensiones (mm) LxIxh	95x37x20
Material	Plástico
Uso Exterior	Sí, dentro de caja estanca
IP	IP20
Rango temperatura	-20 ~ +50°C
Frecuencia de uso	Intensivo
Vida útil (h)	35000
Clase eficiencia energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantía	Según garantía legal: 3 años
Conectividad	Mediante cableado
Sistema de control	12/24V-DC
Control de color	Monocolor
Tensión de salida (V)	0/36V-DC

Control y Regulación Monocolor 12-24V

Número de canales	1
Número de zonas	1
Intensidad máxima (A)	8A