



Sensor desligado ligado, 12v - 24w e 24v - 48w

Ref. S1200

Sensor infravermelho de movimento integrado, especialmente recomendado para uso em gabinetes. Pode ligar-se ao abrir a porta e desligar-se ao fechá-la. Possui dois modos: modo de porta (detecta movimentos em uma faixa de 5cms para ligar) e modo de toque (o alcance de detecção é menor, quase tendo que tocar no sensor para ativá-lo). Ajustável por meio do controlador no lado esquerdo.



Datos del producto

Tensão Nominal (V)	9.5/30V-DC
Intervalo de detecção (mm)	4mm-5cm
Ângulo detecção (°)	100
Orientável	Não
Dimensões (mm) LxIxh	Ø17x53
Material	Plástico
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Intervalo de temperatura	-0°C ~ +30°C
Frequência de uso	Intensivo
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Montagem	Superfície
Potência máxima	24/48
Conectividade	IR
Intensidade máxima (A)	Plástico