



Sensor de movimento PIR 12-36V-DC

Ref. SR-8004DC

Sensor de movimento e detetor de presença PIR para fita LED, lâmpadas e luminárias de baixa tensão (12-36V). Carga máxima 288W (a 36V) e 8A.96-288W - 8A12-36VDC95x37x20mm \angle 60° \leftrightarrow 0-3mPIRIP20



Datos del producto

Potência (W)	92-288 máx.
Tensão Nominal (V)	12/36V-DC
Sensor	Sí
Intervalo de detecção (mm)	3000
Ângulo detecção (°)	60
Dimensões (mm) LxIxh	95x37x20
Material	Plástico
Uso Exterior	Sí, dentro de caja estanca
IP	IP20
Intervalo de temperatura	-20 ~ +50°C
Frequência de uso	Intensivo
Vida útil (h)	35000
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Conectividade	Infrarrojos
Tensão de saída (V)	8A
Número de canais	1

Intensidade máxima (A) 8A