



Dimmer PWM manual de frequência e curva de regulação ajustáveis 12/24V 30

A

Ref. B1620

Regulador manual de botão para fitas LED monocor, lâmpadas 12/24V e luminárias reguláveis em general de 12/24V, com saída de 1 canal. Permite a variação e seleção de frequência desde 300Hz até 10KHz e seleção de curva de regulação linear ou logarítmica. A depender da frequência selecionada, o regulador manual permitirá até uma passagem máxima de corrente de 30A. Para ver a tabela de valores, consulte abaixo a descrição ampliada. IN/OUT: 12/24VMáx. 30A Monocor 1 canal IP20

Datos del producto