



Aplique de parede Solar FORTUNATO FUMAGALLI com Sensor e CCT

Ref. FO1.000.000

Candeeiro de parede solar com sensor de movimento e bateria substituível. Aplique de parede solar equipado com interruptor CCT para regular a temperatura da cor de acordo com o ambiente desejado (3000K-4000K-6500K). Além disso, pressionar o botão por um longo tempo permite 3 modos de uso (Sensor-Verão-Inverno).Aplicar 5V solar, com 2W de potência e intensidade máxima de 280 lumens.Design compacto com alta resistência a intempéries, chuva, sujeira e choques. Especialmente projetado para uso externo graças ao seu grau de proteção IP55.SolarSensor2WCCT160x560mmIP55



Dados do produto

Tonalidade	CCT
Kelvin (K)	3000, 4000, 6500
Lúmens (Lm)	280
CRI	80-85
Tipo de LED	SMD 3528
Potência (W)	2.5
Tensão Nominal (V)	5V
Driver	Interno
Sensor	Sim
Orientável	Não
Uso Exterior	Sim
IP	IP55
Vida útil (h)	30000
Certificados	CE
Garantia	Garantia legal de 3 anos
Montagem	Superfície



Variantes do produto

Referência	Atributos	
FO1.000.000.A0S1K	Cor - Preto	