



## Controlador CCT da Mi Light DC12V-24V 2.4GHz IP20

### Ref. FUT035S

Receptor FUT035S para controlar luminárias LED e fitas de LED 12-24V CCT. Funciona a 12V ou 24V em tensão constante até no máximo 12A. 144W em 12V e 288W em 24V. Controle liga e desliga, controle de temperatura de luz, ajuste de brilho de 10% a 100%, com um controle remoto que funciona a até 30 metros de distância. Também permite amplificar o sinal com outros receptores FUT035S em uma distância de até 30 metros. Com dimensões de 74,5x36x17mm. Compatível com FUT007 ou WL-iBox1, permite controle direto com smartphones ou dispositivos de voz como Alexa ou Google.



### Datos del producto

Tonalidade	CCT
Tensão Nominal (V)	12-24
Dimensões (mm) LxIxh	74,5x36x17
Material	Plástico
Uso Exterior	Não
IP	IP20
Intervalo de temperatura	-20°C ~ +40°C
Frequência de uso	Normal
Vida útil (h)	25000
Classe de eficiência energética	A+ (2021)
Certificados	CE, ROHS
Garantia	Garantia legal de 3 anos

